

# Soffiatore a pistola LXT®

## DAS180Z

18V • 200 m/s • 0 - 1,1 m<sup>3</sup>/min • 0 - 10,3 kPa

Soffiatore a pistola molto compatto e leggero con batteria LXT®.

soffiatore capace per l'impiego in diversi e molteplici utilizzi che possono andare da quello professionale a quello del OUTDOOR



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Velocità aria max	0 - 200 m/s
Forza di soffiaggio	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Flusso aria max	0 - 1,1 m <sup>3</sup> /min
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	1,2 - 1,7 kg
Dimensioni prodotto	173 x 92 x 247 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacità massima di aspirazione	103 mbar
Funzione antirivvio (interruttore NVR)	✓

**Codice EAN 0088381779975**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 4 impostazioni del flusso d'aria; selezionabili in base all'applicazione
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**191X11-1**

Ugello Ø 3mm



**191X13-7**

Ugello Ø 7mm



**191X15-3**

Ugello Ø 13mm



**191X17-9**

Ugello per valvola "gonfiabili"



**191X19-5**

Ugello ad ampio raggio



**831304-7**

Borsa porta accessori



## ACCESSORI OPTIONAL

**191X21-8**

Tubo in gomma flessibile con ugello



**191X23-4**

Tubo per gonfiaggio/sgonfiaggio



**191X25-0**

Manicotto in gomma per gonfiaggio/



**191X27-6**

Attacco in gomma Ø 65mm



**191X29-2**

Filtro per utilizzo in ambienti polverosi



**191X78-9**

Set ugelli lunghi

