

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia elettronico

DFT127FMZ

14,4V • 100 – 600 g/min • 5,0 –
12,0 Nm

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia
elettronico BL regolabile 5,0 - 12,0 Nm / 100 - 600 g/min
14,4V

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di
coppia elettronico e motore brushless 14,4V ad alte
prestazioni con attacco 1/4" per lavori di
installazione industriale. Dotato di impugnatura
ergonomica per un maggior comfort durante
l'utilizzo. Avviamento morbido e freno elettrico
permettono all'operatore di lavorare in sicurezza.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Velocità a vuoto	100 - 600 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,3 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	190 x 72 x 237 mm
BL Motor	✓

Codice EAN 0088381836920

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

661432-2

Cavo USB 1,8m



ACCESSORI OPTIONAL

195231-5

Sistema anti kickback DFT



418423-2

Protezione gialla (BFT)



418424-0

Protezione blu (BFT)



424967-2

Protezione Blu



424968-0

Protezione Rossa



450331-1

Protezione Trasparente



661432-2

Cavo USB 1,8m



765027-4

Chiave di regolazione

